



NÖDLJUSPLAFOND FREJA

Intelligent sensorstyrning och automatisk självtest.

Modern och driftsäker nödljusplafond – perfekt för trapp-uppgångar, källare, korridorer och andra gemensamma utrymmen där trygghet och energieffektivitet är avgörande.

Armaturen är utrustad med justerbar ljussensor (10–500 lx). Detta gör att du enkelt kan anpassa FREJA till vilken omgivande ljusnivå plafonden ska aktiveras.

Låg lux-inställning (t.ex. 10 lx) aktiveras först när det är mörkt och hög lux-inställning (t.ex. 500 lx) aktiveras redan i skymning eller vid lägre dagsljus.

Den integrerade närvarosensorn kan ställas in i 4 detekterings-avstånd mellan 2–10 meter. Dessutom med 8 olika efterlystider från 10 sekunder upp till 30 minuter – för optimal energibesparing och funktion.

Installationen är snabb, smidig och inställningarna görs enkelt direkt i armaturen.

FREJA utför tre olika automatiska funktionstester under året, ett månatligt, ett halvårsvis och ett årligen. Under dessa tester simulerar systemet ett fel i den normala belysningen och då blinkar en grön P-indikator. Eventuellt fel indikeras tydligt med hjälp av dioder, vilket ger trygghet och enkel övervakning.

Armaturen är enkel att montera och driftsätta. FREJA kan monteras både på vägg och i tak.

En flexibel och säker lösning som kombinerar funktion, energieffektivitet och pålitlighet.



PRODUKTINFORMATION

Mått:	310 mm Ø. Djup 105 mm
Kapslingsklass:	IP65
Arbetstemperatur:	0–40 °C
Batterityp:	LiFePO4 6,4W 1500 mAh
Inmatning:	220–240V växelström, 50Hz
Utmatning:	16W
Laddningstid:	24 timmar
Batteritid:	1 timme
Lumen:	AC 1300 lm / DC 250 lm
Överspänningsskydd:	Nej
Godkänd:	CE
Garantitid:	5 år*
Art.nr:	25-100401